

## ProCon 4G GSM Cloud

PROFESSZIONÁLIS 2G/3G/4G ÁTJELZŐ

### Eszköz beüzemelése

- Csomagolja ki a modult
  - Csatlakoztassa az SMA antennát
  - Helyezze be a SIM kártyát
- Használat előtt a SIM kártyán le kell tiltani a hangpostát, a PIN kód kérését és a hívásértéstartást, valamint bizonyosodjon meg arról, hogy a SIM használatához rendelkezésre áll internet adatkapcsolat!
- Kösse be a + és - csatlakozókra a GSM modul működéséhez szükséges 9-24 VDC feszültséget
- A modul feljelentkezik a GSM hálózatra.



### Regisztrálás az applikációban




1. Töltse le a **Cloud Manager** applikációt  
[Apple Store](#)  
[Letöltés](#)



**Play Áruház**  
[Letöltés](#)



2. Az applikáció elindítását követően a menüben válasszuk ki az eszközök menüpontot és a jobb felső sarokban található „+” jellel regisztrálhatja az eszközt. Kövesse az alkalmazásban a következő lépéseket:
3. Nevezze el a helyszínt.
4. Válassza a SIM csatlakozást. 
5. Adja meg a vezérlő modulba helyezett SIM kártya hívószámát nemzetközi formátumban. (pl.: +36301234567)
6. Adja meg a modul biztonsági kódját. Alapesetben: 1234
7. Mentést követően az „Eszközök” menüpontban láthatjuk a hozzáadott modult.
8. Ezek után kattintson az adott termékre, majd válassza a „**SIM felhő beállítás**”.
9. Adja meg a ProCon 4G GSM modulba helyezett SIM kártyához tartozó APN kapcsolatot. (válasszon a felsorolásból vagy ha „**nincs a listában**”, akkor adja meg az APN-t)
10. Küldje el az applikáció által létrehozott SMS üzenetet. (lásd jobbra)
11. A válasz SMS-ben érkezett üzenetet másolja ki és illessze be az **IMEI szám megadása** mezőbe.
12. Ekkor az applikáció kéri a felhasználói email címét. Ha még nincs regisztrált email címe az ascloudmanager.com felülethez, akkor adjon meg egy használni kívánt email címet majd a hozzá tartozó jelszót. (Ezzel tud belépni majd a web felületen is.)
13. Mentés és a regisztráció sikeres volt, a terméket összekapcsoltuk a felhővel. Hozzuk létre a vezérlőikont.

1234CLOUD=internet.vodafone.net\*

Cloud accept I/  
860922046110924

### Vezérlőikon létrehozása applikációban

1. Győződjön meg arról, hogy e-mail címével be van jelentkezve a Cloud Manager applikációban. Eszközök menüben a képernyőn felül pipa jelzi a bejelentkezett állapotot. Ha nincs pipa, kattintson a belépő gombra és adja meg az email címét, a hozzá tartozó jelszavát. (amivel regisztrálta a terméket)
  2. Válassza ki a vezérelni kívánt eszközt az **Eszközök** listában.
  3. A megnyíló ablak alján az **Ikon létrehozása** sorban kattintson a „>” jelre.
  4. Nyomja meg a jobb felső sarokban található „+” jelet
  5. Válassza ki a felhő ikont a vezérlőgomb létrehozásához.
  6. Nevezze el a vezérlőikont (pl.: Nyaraló fűtés, Otthon kapu, Világítás)
  7. Válassza ki a vezérlőikon háttérének színét és ikonját.
  8. Állítsa be a kimenet-vezérlési időt. (1-65535mp)
- Mentés gombra kattintva a vezérlőikon elkészült, a főmenüben a **Vezérlőlapon** elérhető és használatra kész.

### Regisztrálás weboldalon (amennyiben nem applikáción keresztül kívánja regisztrálni eszközét a felhőben)

1. Küldje el a **<PASS>CLOUD=<APN>\*** parancsot a modulba helyezett SIM kártya hívószámára.  
 Alapesetben: **PASS**=1234, Az **APN** a ProCon 4G GSM modulba behelyezett SIM kártyához tartozó internet hozzáférési pont neve  
 Telekom=**internet** Telenor=**online** Vodafone havidíjas=**internet.vodafone.net** Vodafone feltöltőkártyás=**vitamax.snet.vodafone**
2. Sikeres kapcsolódást követően válasz SMS-ben megkapjuk a felregisztrált eszköz IMEI azonosítóját.
3. Nyissa meg a [www.ascloudmanager.com](http://www.ascloudmanager.com) weboldalt és belépési adatként adja meg az IMEI számot az alábbiak szerint:  
**E-mail:** <IMEI>@gsm0.eu pl.: 860922046110924@gsm0.eu  
**Jelszó:** <IMEI> pl.: 860922046110924
4. Az új fiókja létrehozásához adja meg a **fiókját azonosító e-mail címet** és **jelszót**.
5. Sikeres regisztrációt követően GSM modulunk elérhető az ASCloud Managerben, ahol a főoldalon közvetlenül vezérelhetjük eszközünket.

1234CLOUD=internet.vodafone.net\*

Cloud accept I/  
860922046110924

Köszönjük, hogy a ProCon 4G GSM Cloud modult választotta!